



**Artikel-Nr.:** 1L.8173.100EA  
**Katalog-Nr. alt:** 817.310.0EET

**Ausladung:** 120 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 130 mm  
**Gesamthöhe:** 170 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818011

**Shop-URL:** <https://armag.de/1L.8173.100EA>

**Ersatzteile:**

- X19.814.039  
Sensorauge mit Kabel und Stecker
- X19.814.031  
Magnetventil mit Stecker
- X19.814.033  
Netzteil 230V / 6V zu Sensorarmaturen

**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Submarke:** ring  
**Sortiments-Auswahl:** Sortiment C  
**Armaturenart:** Sensor  
**Montageart:** 1-Loch-Montage  
**Montagebohrung:** Ø 35 mm  
**Wasseranschluss:** 3/8" ÜM  
**Anschlussart:** druckfest  
**Besonderheit:** Starrer Auslauf

## ring Sensorarmatur 1/2"

- mit starrem Auslauf
- Temperaturwahlhebel rechts
- modulares, wartungsfreundliches Baukastensystem
- verchromte Ganzmetallausführung
- mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer im Anschluss-Gewindenippel
- integriertes Schmutzfangsieb
- werkzeuglose Montage mit Stehbolzenbefestigung
- anschlussfertig für Wasser und Spannung
- Universalmodell **Batteriebetrieb** mit Batteriekasten 6 V (für 4 x Mignon AA 1,5 V) und **Netzbetrieb** mit Sicherheitstrafo 230/6 V
- **Batterien nicht im Lieferumfang enthalten**

**Verfügbare Downloads:**

- [Download Universal Einbau- und Wartungsanleitung für Sensorarmaturen](#)
- [Download Reinigung Magnetventil Typ 817.31x.xxx](#)

Mehr Bilder zu "1L.8173.100EA"

